

使用说明书

电摩及电轻摩专用充电器

使用前请仔细阅读《使用说明书》，并妥善保管

尊敬的用户：

非常感谢您使用本公司产品，本产品适用于铅酸蓄电池充电器。为保障您正确和有效的使用本产品，请您在使用前仔细阅读《使用说明书》。

●使用方法及注意事项

1. 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
2. 使用前请确认充电器的型号、适用电压与被充电电池规格型号是否匹配，严禁混用；禁止给不匹配或不可充电电池充电；
3. 充电时，请将充电器输出插头接入电动车充电接口，再将充电器输入插头接入交流电源；
4. 充电器内置智能控制，充电时无需人看管，指示灯红色表示正在充电，红色变成绿色表示电已充满；
5. 充电结束绿灯亮起，应及时切断电源，请先拔交流电源插头后拔充电器输出插头。禁止在不充电的情况下，长时间将充电器空载连接在交流电源上；
6. 再接通或断开充电器与蓄电池的连接时，应先断开电源；
7. 如电源线损坏或在充电过程中出现异常如指示灯异常、出现异味或充电器外壳过热，应立即停止充电并联系售后或类似专业人员进行检修或更换充电器；
8. 机内高压，请勿自行拆卸或更换充电器内部器件，极性切勿接反。
9. 充电器不打算由肢体、感官、精神力缺陷或缺乏使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与充电器使用相关的监督或指导。
10. 应照看好儿童，确保他们不玩耍本充电器；
11. 充电器尽量不要随车携带，如确需携带应在做好减震处理后放置于工具箱内。
12. 谨防雨淋！请在良好的通风环境中充电，禁止覆盖，严禁在密闭空间或烈日及高温环境下充电，不得将充电器放置在鞍座或尾箱中充电；
13. 充电器在使用或保存过程中，避免异物进入机器内部，造成充电器内部短路影响使用。特别注意，请勿在下列情况使用和保存充电器：
 - 温度高、湿度大、水汽重或温湿度变化大的场合；
 - 沙土多、灰尘大的地方；
 - 靠近取暖器或加湿器的地方；
 - 放在易燃物品上使用。
 - 火炉或其他有明火的地方；
 - 容易被水或其他液体淋到的地方；
14. 警告：爆炸性气体，谨防火焰或火花，充电过程中提供足够的通风；
15. 充电器的防触电保护类型：II类。

●技术参数 (以实际规格型号为准)

型号	DMQ603001 TLDMQ603001 AMDMQ603001	DMQ604001	DMQ604002 TLDMQ604001 AMDMQ604001	DMQ605001 TLDMQ605001 AMDMQ605001	DMQ605002	DMQ486001 AMDMQ486001
规格	60V3A	60V4A	60V4A	60V5A	60V5A	48V6A
输入交流电压	AC220V 50Hz					
额定输出电压	60.0V	60.0V	60.0V	60.0V	60.0V	48.0V
最高输出电压	73.8V	73.8V	73.8V	73.8V	73.8V	59.0V
额定输出电流	3.0A	4.0A	4.0A	5.0A	5.0A	6.0A
适用电池	60V20-24Ah	60V32-36Ah	60V23-28Ah	60V27-38Ah	60V38-45Ah	48V45-52Ah
型号	DMQ723001 TLDMQ723001 AMDMQ723001	DMQ724001	DMQ724002 TLDMQ724001 AMDMQ724001	DMQ725001 TLDMQ725001 AMDMQ725001	DMQ725002	DMQ963001 TLDMQ963001 AMDMQ963001
规格	72V3A	72V4A	72V4A	72V5A	72V5A	96V3A
输入交流电压	AC220V 50Hz					
额定输出电压	72.0V	72.0V	72.0V	72.0V	72.0V	96.0V
最高输出电压	88.5V	88.5V	88.5V	88.5V	88.5V	118V
额定输出电流	3.0A	4.0A	4.0A	5.0A	5.0A	3.0A
适用电池	72V20-24Ah	72V32-36Ah	72V23-28Ah	72V27-38Ah	72V38-45Ah	96V20-24Ah

●充电器常见故障分析及处理方法

故障现象	故障分析	处理方法
充电器所有指示灯不亮	1. 充电器到插线板插头松动	请确认输入插头是否接好
	2. 充电器损坏或指示灯损坏	更换充电器
充电器红色指示灯不亮	1. 充电器到充电口插头松动	请确认输出插头是否接好
	2. 电动车电池盒保险丝熔断	更换同规格保险丝
	3. 充电器损坏或指示灯损坏	更换充电器
风扇异常或不转	1. 风扇损坏或电路故障	更换充电器

产品执行标准: Q/LVLI S01-2024

浙江绿力智能科技有限公司 制造

地址: 浙江省台州市路桥区横街镇上云村
传真: 0576-82607778

电话: 0576-82607777
邮箱: zjllzn@yeah.net